



## Coupleur de signal terrestre et de signal satellite 2 entrées: MATV-BIS

Coupleur de 2 entrées pour assembler un signal terrestre et un signal satellite sur le câble de descente. Il peut être utilisé également comme filtre GSM, grâce à sa réjection élevée TV-SAT

Réf.	4340
EAN13	8424450043400

### Emballage

Blister	1 pièces
Boîte	6 pièces

### Données physiques

Poids net	188,00 g
Poids brut	188,00 g
Largeur	98,00 mm
Hauteur	66,00 mm
Profondeur	27,00 mm
Poids du produit principal	188,00 g

### Vous aimerez

- Chassis blindé fabriqué en Zamak
- Passage de courant de la sortie vers l'entrée SAT (BIS), pour l'alimentation du LNB

### Principales caractéristiques

- Installation en intérieur ou à l'extérieur (avec le boîtier ref. 4163)
- Connecteurs "F"

## Caractéristiques techniques : Ref. 4340

<b>Connecteurs</b>			Type "F"	
<b>Nombre d'entrées</b>			2	
<b>Nombre de sorties</b>			1	
<b>Bande passante</b>	MHz	47 ... 790		950 ... 2400
<b>Atténuation IN (TERR) -&gt; OUT</b>	dB	1,5		> 30
<b>Atténuation IN (TERR) -&gt; OUT A</b>	dB	1,5		> 30
<b>Atténuation IN (TERR) -&gt; OUT B</b>	dB	1,5		> 30
<b>Atténuation IN (SAT) -&gt; OUT</b>	dB	> 30		1,8
<b>Atténuation IN (SAT A) -&gt; OUT A</b>	dB	> 30		1,8
<b>Atténuation IN (SAT B) -&gt; OUT B</b>	dB	> 30		1,8
<b>Pertes de retour (typ.)</b>	dB	> 10		> 10
<b>Température de fonctionnement</b>	°C		-5 ... 45	
<b>Indice de protection (IP)</b>			23	