



## Stichleistungsdose 3 Anschlüsse: TV-FM-SAT

Stichleistungsdose mit drei Anschlüssen. Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten; oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Satelliten-TV (SAT). Der untere Teil und der obere Teil des Chassis sind offen.

Im Lieferumfang ist auch eine weiße Abdeckplatte und ein Aufputzrahmen enthalten.

<b>Ref.Nr.</b>	522001
<b>Art.Nr.</b>	ADO3N
<b>EAN13</b>	8424450193143

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
<b>Karton</b>	10 Stk.
<b>Karton</b>	100 Stk.
<b>Palette</b>	1200 Stk.

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	130,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	130,00 g
<b>Breite</b>	76,00 mm
<b>Höhe</b>	76,00 mm
<b>Tiefe</b>	40,00 mm

### Highlights

- Hohe Abschirmung
- Hervorragende Entkopplung zwischen Ausgängen

## Merkmale

---

- Druckgussgehäuse
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang
- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 4,3 bis 6,9 mm (Ø 4,3...6,9 mm)

## Technische Spezifikationen : Ref. 522001

Befestigung				##
##				3
R-Stecker				"IEC"-Kupplung
TV-Stecker				"IEC"-Stecker
SAT-Stecker				F-Buchse
Durchgang				Nein
Frequenzband		UKW		TV
				SAT
Frequenzbereich	MHz	88 ... 108		5 ... 862
Entkopplung	dB	> 20		> 20
Dämpfung: R-Stecker	dB	2		--
Dämpfung: TV-Stecker	dB	--		2
Dämpfung: SAT-Stecker	dB	--		--
DC Durchlass				SATEin.
Max. Stromaufnahme	mA			500