



Actuador Multifunción para cuadro eléctrico

Se trata del elemento principal para la telegestión a nivel de cuadro, debe instalarse junto con el Concentrador (ref. 692001).

Permite tener el control del cuadro eléctrico, manejando líneas de luminarias de manera práctica y sencilla. La mayor ventaja del control de cuadro es la supervisión del consumo. Al ubicarse en el mismo punto de medida que la compañía eléctrica, permite comparar las facturas con el consumo real. Otras funciones clave son la monitorización de la red eléctrica, para detectar posibles anomalías de la red y optimizar el mantenimiento, y la gestión de encendido o apagado de líneas, mejorando la eficiencia del sistema de alumbrado.

Gracias al actuador es posible operar sobre elementos del cuadro eléctrico, supervisar funciones y estados del mismo y habilitar mecanismos de control remoto sobre la instalación.

Ref.	692010
Ref. Lógica	ACT
EAN13	8424450231173

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	303,00 g
------------------	----------

Peso bruto

330,00 g

Destaca por

- **Control de encendido y apagado** de líneas de luminarias
- **Detección de desconexión** de líneas independientes
- **Identificación de fallos** en el suministro eléctrico
- **Intervención sobre las líneas** de luminarias asociadas
- **Detección de puerta abierta**
 - **Protección tipo PTC** para limitar la corriente de entrada
 - **Clase II** sin necesidad de conexión a tierra
 - **Instalación sobre carril DIN**

Especificaciones técnicas

Rango de entrada monofásica	Vac	100-277
Frecuencia de entrada	Hz	50/60
Potencia max.	W	4
Intensidad max.	mA	40
Factor de potencia		>0,92
Modos Ethernet		10/100 Mbps
MDI/MDIX		Sí
Full Duplex		Sí
Certificación CE		Sí
Temperatura de funcionamiento	°C	-25 ... 50