



## Attuatore multifunzione per quadro elettrico

Questo è l'elemento principale per la telegestione a livello di quadro elettrico, deve essere installato insieme al Concentratore (Art.692001).

Permette il controllo del quadro elettrico, gestendo linee di apparecchi in modo pratico e semplice. Il maggior vantaggio del controllo del quadro è la supervisione dei consumi. Essendo situato nello stesso punto del contatore elettrico, consente di confrontare le bollette con i consumi effettivi. Altre funzioni fondamentali sono il monitoraggio della rete elettrica, per rilevare eventuali anomalie della rete e ottimizzare la manutenzione, e la gestione dell'accensione o spegnimento delle linee, migliorando l'efficienza del sistema d'illuminazione.

Grazie all'attuatore è possibile intervenire sugli elementi del quadro elettrico, supervisionarne il funzionamento e lo stato, attivare meccanismi di telecontrollo dell'impianto.

<b>Art.</b>	692010
<b>Art. Logico</b>	ACT
<b>EAN13</b>	8424450231173

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	303,00 g
<b>Peso lordo</b>	330,00 g

## Si distingue per

---

- **Controllo on/off** delle linee di apparecchi d'illuminazione
- **Rilevamento indipendente della disconnessione** delle linee
- **Rilevamento interruzione di corrente**
- **Azione su linee** di apparecchi correlati
- **Rilevamento porta aperta**
- **Protezione di tipo PTC** per limitare la potenza in ingresso
- **Classe II** senza necessità di messa a terra
- **Installazione su guida DIN**

## Caratteristiche tecniche

---

Intervallo d'ingresso monofase	Vac	100-277
Frequenza d'ingresso	Hz	50/60
Potenza mass	W	4
Corrente mass.	mA	40
Fattore di potenza		>0,92
Modalità Ethernet		10/100 Mbps
MDI/MDIX		Si
Full Duplex		Si
Certificazione CE		Si
Temperatura di funzionamento	°C	-25 ... 50