



Mini-mezclador de señal terrestre y satélite 2 entradas: MATV-FI

Mini-mezclador de 2 entradas para combinar una señal terrestre y una señal satélite en la misma línea de bajada.

Su innovador tamaño ultrarreducido permite su instalación en cualquier parte, incluidos registros de dimensiones reducidas. Además la miniturización se aplica también en la electrónica que incorpora y que mejora su comportamiento eléctrico y reduce el efecto del ruido impulsivo.

Ref.	745220
Ref. Lógica	ESW11
EAN13	8424450186268

Embalajes

Caja	10 Unidades
------	-------------

Datos físicos

Peso neto	56,00 g
Peso bruto	56,00 g
Anchura	57,00 mm
Altura	45,00 mm
Profundidad	12,00 mm

Destaca por

- Sistema EasyF: conectorización fácil, rápida y muy segura

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Paso de corriente desde la salida hacia la entrada SAT (FI), para alimentación del LNB
- Gran fiabilidad: fabricación automatizada con microcomponentes de última generación
- Instalación interior o exterior (con el cofre ref. 417801)

Descubre

Sistema de conexión EasyF: sencillez y ahorro

El EasyF se trata un innovador concepto de conexión del conductor interno del cable coaxial (vivo), que se inserta directamente en el dispositivo aumentando la fiabilidad de la conexión. Además gracias a la ausencia de conectores "F", es posible reducir el chasis y asegurar la conexión de dos cables con un único tornillo.

- Ahorro real de tiempo: acelerar la instalación es posible, al no ser necesario realizar la conectorización de los cables coaxiales. Además, se evita el proceso de roscado de los conectores en el dispositivo, que a veces se complica cuando el espacio no es suficiente
- Fiabilidad de conexión: la brida que sujeta los cables impide que el coaxial se suelte
- Ahorro económico: no se necesita ningún conector (ni "F" ni "CEI") adicional
- Optimización del espacio: las entradas y salidas se ubican siempre en el mismo lado del dispositivo, evitando curvar los cables coaxiales y facilitando el trabajo dentro de armarios y registros
- Montaje muy sencillo en tres pasos: sólo se requiere atornillar y desatornillar las tapas para conectar dos cables:

1. Desatornillar la tapa del dispositivo para acceder a la conexión
2. Insertar los cables coaxiales previamente pelados
3. Cerrar la tapa y atornillar para asegurar la conexión

Descubre más acerca de la fiabilidad del sistema EasyF

Con EasyF, la conexión del cable coaxial en el dispositivo se realiza mediante un sistema automatizado de inserción del vivo (conductor interno) por contacto, sin requerir soldadura.

- Como el primer día: el tiempo de vida del dispositivo se incrementa al eliminar el posible deterioro de las soldaduras con el paso del tiempo
- Reducción del índice de averías: generalmente producidas por soldaduras frías
- Optimización del comportamiento electromagnético: en altas frecuencias
- Refuerzo de nuestro compromiso con el medio ambiente: se elimina la contaminación provocada por el proceso de soldado y se reduce el consumo eléctrico en la producción

Especificaciones técnicas : Ref. 745220

Conectores				Tipo "F"
Número de entradas				2
Número de salidas				1
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 790		950 ... 2400
Atenuación IN (TERR) -> OUT	dB	1,5		> 30
Atenuación IN (SAT) -> OUT	dB	> 35		1,5
Pérdidas de retorno (typ.)	dB	> 10		> 10
Temperatura de funcionamiento	°C			-5 ... 45
Índice de protección (IP)				23