



Mini-coupleur terrestre et satellite 2 entrées: MATV-BIS

Mini-coupleur de 2 entrées pour distribuer un signal terrestre et un signal satellite sur la même ligne.

Sa taille ultra-réduite permet une installation dans tous les cas de figure, y compris dans les coffrets de petites dimensions. La miniaturisation est également appliquée à l'électronique embarquée ce qui améliore le comportement électrique et réduit l'effet du bruit impulsif.

Réf.	745220
Réf. Logique	ESW11
EAN13	8424450186268

Emballage

Boîte	10 pièces
-------	-----------

Données physiques

Poids net	56,00 g
Poids brut	56,00 g
Largeur	57,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Profondeur	12,00 mm

Vous aimerez

- Système EasyF: raccordement facile, rapide et sécurisé

- Chassis haut blindage, fabriqué en Zamak
- Passage de courant de la sortie vers l'entrée SAT (BIS), pour alimenter le LNB
- Grande fiabilité: fabrication automatisée avec microcomposants de dernière génération
- Installation en intérieur ou à l'extérieur (avec boîtier ref. 417801)

Découvrir

La connectique EasyF: simplicité et économie

L'EasyF est un concept innovant de raccordement du conducteur interne du câble coaxial (Âme), qui est inséré directement dans l'appareil pour augmenter la fiabilité de la liaison. En plus, grâce à l'absence de connecteurs "F", on peut réduire le châssis et sécuriser la liaison de deux câbles avec une seule vis.

- Gain réel de temps: la diminution du temps d'installation est possible, car il n'est pas nécessaire de connecter les câbles coaxiaux. En outre, on évite le processus de vissage des connecteurs sur l'appareil, ce qui peut être parfois compliqué en cas de manque d'espace.
- Fiabilité de la liaison: la bride qui retient les câbles empêche le câble coaxial de se détacher
- Économie notable: aucun connecteur supplémentaire (ou "F" ou "CEI") n'est nécessaire
- Optimisation de l'espace: les entrées et les sorties sont toujours situées du même côté du produit, afin d'éviter de plier les câbles coaxiaux et de faciliter le travail à l'intérieur des armoires et des coffrets
- Montage très simple en trois pas: il suffit de visser et de dévisser les couvercles pour connecter deux câbles:

1. Dévisser le couvercle du répartiteur pour accéder à la liaison
2. Insérer des câbles coaxiaux pré-dénudés
3. Fermez le couvercle et vissez pour sécuriser la liaison

En savoir plus sur la fiabilité de la connectique EasyF

Avec EasyF, le raccordement du câble coaxial au produit est réalisé par un système automatisé d'insertion de l'Âme (conducteur interne) par contact, sans nécessiter de soudure.

- Comme au premier jour: la durée de vie de l'appareil augmente, en éliminant la possibilité de détérioration des soudures avec le temps qui passe
- Réduction du pourcentage de défauts: généralement causé par un soudage froid
- Optimisation du comportement électromagnétique: à hautes fréquences
- Renforcement de notre engagement pour l'environnement: la contamination causée par le processus de soudure est éliminée et la consommation d'électricité de la production réduite

Caractéristiques techniques : Ref. 745220

Connecteurs			Type "F"	
Nombre d'entrées			2	
Nombre de sorties			1	
Bande passante	MHz	47 ... 790		950 ... 2400
Atténuation IN (TERR) -> OUT	dB	1,5		> 30
Atténuation IN (SAT) -> OUT	dB	> 35		1,5
Pertes de retour (typ.)	dB	> 10		> 10
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45	
Indice de protection (IP)			23	