



Bewegungs- und Helligkeitssensor für ZAR-Hochregallampe

Der Bewegungs- und Lichtsensor für die Zar-Hochregallampe ist eine intelligente Lösung zur Maximierung von Energie- und Kosteneinsparungen in Industrieumgebungen, insbesondere für solche mit nicht intensiver Nutzung. Die Vorrichtung verfügt über einen Anwesenheitsdetektor, der mit der Leuchte kommuniziert, um sie nur dann einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird, und um sie nach einer gewissen Zeit ohne Erkennung einer Bewegung automatisch auszuschalten. Darüber hinaus erkennt er das Beleuchtungsniveau, um die Leuchte auszuschalten, wenn das natürliche Licht ausreicht. Durch die Steuerung der Beleuchtung trägt der Sensor zur Reduzierung der Energieverschwendung bei, trägt zu wirtschaftlichen Einsparungen bei und verbessert das Benutzererlebnis durch die Bereitstellung der richtigen Beleuchtung, angepasst an die spezifischen Bedürfnisse jeder Installation.

Ref.Nr.	693011
Art.Nr.	SPLZA
EAN13	8424450253083

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	430,00 g
Bruttogewicht	540,00 g

Breite	220,00 mm
Höhe	110,00 mm
Tiefe	140,00 mm
Hauptproduktgewicht	430,00 g

Highlights

- **Energieeffizienz:** Verkürzt die Betriebszeit der Leuchte, indem sie nur bei Bedarf eingeschaltet wird, was zu Energieeinsparungen und Kostensenkungen führt
- **Hohe Reaktionsfähigkeit und Genauigkeit:** Die Leuchten schalten sich nur dann ein, wenn sich Personen in dem Bereich aufhalten, wodurch unnötiges Einschalten vermieden wird.
- **Helligkeitserkennung:** Der Sensor schaltet die Leuchten automatisch aus, wenn das natürliche Licht ausreicht, wodurch ein unnötiger Energieverbrauch vermieden wird
- **Abschalttimer:** Die Leuchte schaltet sich nach einer bestimmten Zeit aus, wenn keine Bewegung erkannt wird
- **Erhöhte Sicherheit und Komfort:** Die automatische Aktivierung der Leuchten bei Erkennung von Personen erhöht den Komfort und die Sicherheit in Industriebereichen, indem sie zur richtigen Zeit für die richtige Beleuchtung sorgt
- **Einfache Installation:** Kompaktes Design mit Kabelverschraubungen für eine einfache Installation in der Zar-Hochregalleuchte
- **Einstellbare Funktionen:** Einfache Programmierung mehrerer Funktionen (Einschaltzeit, Helligkeitssensor, Empfindlichkeit, Erfassungsbereich usw.) über die Fernbedienung (Ref. 693090), nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Spezifikationen

Eingangsbereich	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	< 1 W
Erfassungsbereich	25% / 50% / 75% / 100%
Frequenz	5,8 GHz - 75 MHz ISM
Sendeleistung (max)	0,5 mW
Montagehöhe (max)	15 m
Größe der Abschaltung	Ø72 x 59 mm
IP-Code	IP65