



Conector SC/APC

Conector de fibra ótica que permite a conectorização direta de uma fibra ótica monomodo, sem o recurso a ferramentas específicas ou máquina de fusão. Para garantir um corte perfeito da fibra, deverá utilizar a máquina de corte, assim como os acessórios de limpeza, afim de evitar a presença de partículas ou poeira na superfície da fibra.

Ref.	2329
	OSSCAPC
EAN13	8424450142592

Embalagem

Caixa	10 uni.
--------------	---------

Dados físicos

Peso líquido	70,00 g
Peso bruto	70,00 g
Largura	9,00 mm
Altura	60,00 mm
Profundidade	8,00 mm
Peso do produto principal	4,00 g

Destaca-se por

- Perdas de inserção: $\leq 0,3\text{dB}$
- Perdas de retorno: $\leq 60\text{dB}$

Detalhes da montagem

1. Insira a fibra através do casquilho de plástico (com rosca) e da manga de borracha.
2. Descarte a fibra (deixando um comprimento de 20 mm para um diâmetro de 250 micras e 10 mm para um diâmetro de 125 micras). Agora antes de realizar o corte da fibra com a máquina de corte (ref.232301) limpe a fibra desprotegida com um toalhete de álcool isopropílico.
3. Introduza a fibra no invólucro do conector e certifique-se que a extremidade da fibra não toca em nenhuma parte do dispositivo até chegar ao fundo.
4. Feche o guia do conector (em preto) prendendo a manga de borracha e portanto a fibra.
5. Mova a parte deslizante (em amarelo) para prender a fibra.
6. Aperte o casquilho de plástico. Insira a tampa rectangular de cor verde até que esteja presa (mantendo-a na mesma posição em que é recebida).

