



## Conector de roscar "F", con junta tórica Cables micro: CXT-5, SK0837plus

Conector F con sistema de montaje mediante roscado. Incluye junta tórica.

<b>Ref.</b>	3808
<b>Ref. Lógica</b>	FST50
<b>EAN13</b>	4031136040581

### Embalajes

<b>Caja plástica</b>	100 Unidades
<b>Caja</b>	1000 Unidades

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	6,00 g
<b>Peso bruto</b>	6,00 g
<b>Anchura</b>	12,00 mm
<b>Altura</b>	20,00 mm
<b>Profundidad</b>	12,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	4,00 g

### Características principales

- Formato recto
- Instalación sin necesidad de herramientas

## Especificaciones técnicas : Ref. 3808

Tipo de conector		F
Tipo de conexión		Macho
Acodado		No
Método de montaje del conector		Roscado
Compatibilidad con cables coaxiales		RG-59
Margen de frecuencia	MHz	0,3 ... 3000
Impedancia nominal	$\Omega$	75
Pérdidas de inserción (0,3-1000MHz)	dB	-0,12
Pérdidas de inserción (1000-2150MHz)	dB	-0,16
Pérdidas de inserción (2150-3000MHz)	dB	-0,2