



## Conector "F rápido", angular e blindado Cabos: T100plus, T100, CXT-60, CXT, CXT-1, CXT-5, CXT-50, SK0837plus

Conector F rápido com sistema de montagem por peças. O conector desmonta-se para inserir o condutor central e fixar o cabo voltando a montar as peças. Oferece óptima blindagem graças à construção em Zamak.

Fornecido em caixas de 25 uds

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 4176          |
|              | FSW1000       |
| <b>EAN13</b> | 8424450041765 |

### Embalagem

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Caixa</b>          | 25 uni.   |
| <b>Caixade cartão</b> | 250 uni.  |
| <b>Contentor</b>      | 1000 uni. |

### Dados físicos

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Peso líquido</b>              | 14,00 g  |
| <b>Peso bruto</b>                | 14,00 g  |
| <b>Largura</b>                   | 27,00 mm |
| <b>Altura</b>                    | 30,00 mm |
| <b>Profundidade</b>              | 15,00 mm |
| <b>Peso do produto principal</b> | 14,00 g  |

### Destaca-se por

- Boa blindagem face a interferências
- Conector desmontável e reutilizável

## Características principais

---

- Formato angular
- Instalação sem necessidade de ferramentas

## Especificações técnicas : Ref. 4176

|                                    |          |           |
|------------------------------------|----------|-----------|
| Tipo de conector                   |          | F Rápido  |
| Tipo de conexão                    |          | Macho     |
| Angular                            |          | Sim       |
| Método de montagem                 |          | Por peças |
| Compatibilidade com cabos coaxiais |          | RG-6      |
| Impedância nominal                 | $\Omega$ | 75        |