



Misturador de sinal terrestre e satélite 2 entradas: MATV-FI

Misturador de 2 entradas para combinar um sinal terrestre e um sinal satélite no mesmo cabo. É possível a sua utilização como filtro GSM, pela elevada rejeição TV-SAT

Ref.	4340
EAN13	8424450043400

Embalagem

Blister	1 uni.
Caixa	6 uni.

Dados físicos

Peso líquido	188,00 g
Peso bruto	188,00 g
Largura	98,00 mm
Altura	66,00 mm
Profundidade	27,00 mm
Peso do produto principal	188,00 g

Destaca-se por

- Chassis de elevada blindagem, fabricado em Zamak
- Passagem de corrente da saída para a entrada SAT (FI), para alimentação do LNB

Características principais

- Instalação interior ou exterior (com cofre ref. 4163)
- Conectores "F"

Especificações técnicas : Ref. 4340

Conectores				Tipo "F"
Numero de entradas				2
Numero de saídas				1
Margem de frequências	MHz	47 ... 790		950 ... 2400
Atenuação IN (TERR) -> OUT	dB	1,5		> 30
Atenuação IN (TERR) -> OUT A	dB	1,5		> 30
Atenuação IN (TERR) -> OUT B	dB	1,5		> 30
Atenuação IN (SAT) -> OUT	dB	> 30		1,8
Atenuação IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 30		1,8
Atenuação IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 30		1,8
Perdas de retorno (typ.)	dB	> 10		> 10
Temperatura de trabalho	°C			-5 ... 45
Índice de protecção (IP)				23