



## Embelezador branco com tomada de RJ45 3 conectores: TV-R-SAT + DATA

Peça embelezadora de plástico, para ocultar uma tomada tripla. Está gravada com a indicação: TV-R-SAT.

Apresenta na parte inferior para instalar uma tomada RJ45 (Cat. 6), frequentemente utilizada para conectar um PC, modem, uma box IPTV, etc.

<b>Ref.</b>	5275
	ADRJ45
<b>EAN13</b>	8424450136782

### Outras características

<b>Cor</b>	Branco
------------	--------

### Embalagem

<b>Caixa</b>	10 uni.
--------------	---------

### Dados físicos

<b>Peso líquido</b>	30,00 g
<b>Peso bruto</b>	30,00 g
<b>Largura</b>	80,00 mm
<b>Altura</b>	80,00 mm
<b>Profundidade</b>	27,00 mm
<b>Peso do produto principal</b>	30,00 g

### Destaca-se por

- Marcações em relevo sobre o embelezador
- Plástico ABS na cor branca (RAL 9001)

- Parafuso de fixação conforme a RoHS e resistente à corrosão

## Características principais

---

- Dimensões: 80x80mm

## Detalhes da montagem

---

1. Deve-se deixar no mínimo 15cm de ponta de cabos (coaxial e dados) fora da caixa de aparelhagem. Cortar aproximadamente 3cm ao cabo coaxial deixando o cabo de dados com os 15cm.
2. Efectuar a ligação do cabo coaxial à tomada.
3. Efectuar a ligação do cabo de dados à tomada de dados (respeitando o código de cores T568A ou T568B mantendo-o em todas as tomadas e na ATI).
4. Fixar a tomada à caixa de aparelhagem.
5. Fixação tomada de dados ao espelho.
6. Colocar o espelho.

