



## Gniazdo końcowe 3 złącza: FM-TV-SAT

Gniazdo końcowe z trzema złączami. Złącze IEC męskie do TV naziemnej (strona lewa), złącze IEC żeńskie do FM (radio, strona prawa), złącze F do TV satelitarnej (IF, górna część środkowa).

Otwarta dolna część gniazda.

<b>Nr Kat.</b>	524603
<b>Nr log.</b>	SE33ST
<b>EAN13</b>	4031136068660

### Opakowanie

<b>Pudełko</b>	1 szt.
<b>Pudełko kartonowe</b>	10 szt.
<b>Pudełko kartonowe</b>	100 szt.
<b>Paleta</b>	3000 szt.

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	95,00 g
<b>Waga brutto</b>	95,00 g
<b>Szerokość</b>	70,00 mm
<b>Wysokość</b>	67,00 mm
<b>Głębokość</b>	36,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	94,00 g

### Cechy wyróżniające

- Filtr z dużą separacją pomiędzy TV naziemną a satelitarną: sygnał SAT filtrowany jest w złączach IEC FM-TV, a sygnał naziemny FM/TV filtrowany jest w złączu satelitarnym F
- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie
- Duża separacja pomiędzy wyjściami

## Ogólna charakterystyka

---

- Wykonane z odlewu (zamak)
- Przejście DC ze złącza SAT w kierunku wejścia
- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy  $\varnothing$  5-6,9mm

## Dowiedz się więcej

---

### Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub

Zalety gniazd klasy A:

- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu "F" ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A

Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:

- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji

## Specyfikacje techniczne : Ref. 524603

##				##	
Liczba złączy				3	
Złącze R				"IEC" żeńskie	
Złącze TV				"IEC" męskie	
Złącze SAT				"F" żeńskie	
##				Nie	
Pasma		FM		TV	SAT
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 862		5 ... 862	950 ... 2400
Izolacja między wyjściami	dB	> 10		> 10	> 10
Tłumienność: Złącze R	dB	4		--	--
Tłumienność: Złącze TV	dB	--		4	--
Tłumienność: Złącze SAT	dB	--		--	1,5
Przejście DC				SAT Wej.	
Maks. prad	mA			350	