



Maskownica biała z gniazdem RJ45 2 złącza: TV/R-SAT + DATA

Maskownica plastikowa do gniazd podwójnych z oznaczeniem TV/R-SAT.

W dolnej części maskownicy znajduje się miejsce na gniazdo RJ45 (Kat. 6), do podłączenia PC, modemu, STB IPTV, itp.

Nr Kat.	527402
EAN13	8424450145418

Inne funkcje

Kolor	Biały
-------	-------

Opakowanie

Pudełko	12 szt.
Skrzynka	324 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	30,00 g
Waga brutto	30,00 g
Szerokość	80,00 mm
Wysokość	80,00 mm
Głębokość	27,00 mm
Główna waga produktu	26,00 g

Cechy wyróżniające

- Wytłoczone oznaczenia
- Tworzywo sztuczne ABS, kolor biały (RAL 9001)
- Śrubka zgodna z RoHS i odporna na korozję

Ogólna charakterystyka

- Wymiary: 80x80mm

Szczegóły montażu

1. Pozostaw co najmniej 15 cm kabla (koncentrycznego i skrętki) poza obudową mechanizmu. Odetnij ok. 3cm kabla koncentrycznego, pozostawiając skrętkę o długości 15cm.
2. Podłącz kabel koncentryczny do gniazda.
3. Podłącz skrętkę do gniazda danych (z zachowaniem kodu koloru T568A lub T568B).
4. Przymocuj gniazdo do obudowy mechanizmu.
5. Przymocuj gniazdo danych do maskownicy.
6. Załóż maskownicę.

