



MicroKom Hausanschlussverstärker (1 GHz - Verstärkung: 30 dB/35 dB) Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal: 5-85 MHz

Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal für kleinere bis mittelgroße multimediafähige CATV/BK-Netze. Einstellungen mittels steckbarer Jumper.

Die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 30 dB/35 dB; der Rückkanal kann passiv oder aktiv (28 dB) sein.

Der Frequenzbereich bis 1220MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS 3.1-Netzwerken.

| | |
|---------|---------------|
| Ref.Nr. | 534432 |
| Art.Nr. | KVE3035RK85 |
| EAN13 | 8424450269770 |

Verpackung

| | |
|--------|--------|
| Karton | 1 Stk. |
|--------|--------|

Physische Daten

| | |
|---------------|----------|
| Nettogewicht | 492,00 g |
| Bruttogewicht | 568,00 g |

Highlights

- Schaltbare Verstärkung sowohl auf dem Vorwärts- als auch auf dem Rückkanal
- Dämpfungs- und Entzerrungseinstellungen sowohl am Vorwärts- als auch am Rückkanal
- Integriertes Hochleistungs-Schaltnetzteil mit niedrigem Stromverbrauch

Merkmale

- Hohe Ausgangsleistung
- Testeingang und -ausgang (-20 dB)
- Gussgehäuse mit sehr guten Schirmungseigenschaften

Anwendungsbeispiel



