



Wzmacniacz szerokopasmowy MiniKom "F" 4 wejścia: FM-BIII-UHF-IF

4-wejściowy wzmacniacz (FM-BIII-UHF-IF) do systemów SMATV. Oddzielne wzmocnienie zapewnia brak intermodulacji pomiędzy wejściami oraz niezależne tłumienie.

Nr Kat.	539620
EAN13	8424450208427

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	888,00 g
Waga brutto	1.044,00 g
Szerokość	182,00 mm
Wysokość	117,00 mm
Głębokość	57,00 mm
Główna waga produktu	888,00 g

Cechy wyróżniające

- Oddzielne wzmocnienie poprawiające poziom wyjściowy bez powodowania zakłóceń między pasmami
- Tłumienie wzmocnienia na każdym wejściu (0-20 dB), z technologią diod PIN

- Wysoki poziom wyjściowy
- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamak)

Ogólna charakterystyka

- Złącza F
- Korektor IF
- Wskaźnik sygnału wyjściowego (dioda LED)
- Przełącznik wyboru zasilania LNB: lokalne (V-niskie) lub zdalne
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS
- Wyjście testowe (-30 dB)
- Przykręcane do ściany

Przykład zastosowania

