



## Filtro mezclador 8 en 1 Instalación en Rack 19"

Dispositivo que permite el filtrado selectivo en frecuencia y la combinación de módulos T.0X sin utilizar la automezcla "Z". Esto proporciona una excelente fiabilidad y rendimiento con bajas pérdidas en inserción.

<b>Ref.</b>	565090
<b>EAN13</b>	8424450190098

### Embalaje

<b>Caja</b>	5 Unidades
-------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	1.670,00 g
<b>Peso bruto</b>	1.720,00 g

### Destaca por

- Diseñado para integrarse a la perfección con dispositivos T.0X
- Pérdidas de inserción inferiores de 13dB
- Ventana en el panel frontal para facilitar la gestión del cableado

### Características principales

- Chasis de 1U
- Conectores "F" hembra: 8 frontales de entrada y 1 trasero de salida
- Conectores espaciados para facilitar el conexionado

## Especificaciones técnicas

Frecuencia	MHz	54 ... 174	258 ... 342	426 ... 510	594 ... 678	678 ... 830	510 ... 594	342 ... 426	174 ... 258
Pérdidas de inserción	dB	13	13	12	12	11	12	12	13
Rechazo ( $f_{inf}-12\text{MHz}$   $f_{sup}+12\text{MHz}$ )	dB	0-17	13-9	3-3	3-3	3-0	3-3	6-6	14-9
Impedancia	$\Omega$	75							
Índice de protección	IP	20							
Temperatura de funcionamiento	$^{\circ}\text{C}$	-5 ... 45							