



Coupleur de signal terrestre et de signal satellite 2 entrées: MATV-BIS

Coupleur de 2 entrées pour assembler un signal terrestre et un signal satellite sur le câble de descente. Il peut être utilisé également comme filtre GSM, grâce à sa réjection élevée TV-SAT

Réf.	745210
Réf. Logique	ESW101LTE
EAN13	8424450178027

Emballage

Boîte	1 pièces
Carton	10 pièces
Seau	200 pièces

Données physiques

Poids net	188,00 g
Poids brut	188,00 g
Largeur	98,00 mm
Hauteur	66,00 mm
Profondeur	27,00 mm
Poids du produit principal	188,00 g

Vous aimerez

- Chassis blindé fabriqué en Zamak
- Passage de courant de la sortie vers l'entrée SAT (BIS), pour l'alimentation du LNB

Principales caractéristiques

- Installation en intérieur ou à l'extérieur (avec le boîtier ref. 4163)
- Connecteurs "F"

Caractéristiques techniques : Ref. 745210

Connecteurs			Type "F"	
Nombre d'entrées			2	
Nombre de sorties			1	
Bande passante	MHz	47 ... 790		950 ... 2400
Atténuation IN (TERR) -> OUT	dB	1,5		> 30
Atténuation IN (TERR) -> OUT A	dB	1,5		> 30
Atténuation IN (TERR) -> OUT B	dB	1,5		> 30
Atténuation IN (SAT) -> OUT	dB	> 30		1,8
Atténuation IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 30		1,8
Atténuation IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 30		1,8
Pertes de retour (typ.)	dB	> 10		> 10
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45	
Indice de protection (IP)			23	