



Moniteur d'Alarme Intégration de systèmes d'alarme NO/NC dans TV Arantia

Ce Moniteur d'Alarme sert d'interface physique entre Arantia TV et les systèmes d'alarme externes qui fournissent l'état d'une alarme par le biais d'un contact sec fermé en fonctionnement normal et ouvert en cas d'anomalie.

Il est possible d'inclure un produit de Gestion d'Alarme pour chaque alarme à intégrer dans le système.

Réf.	830110
Réf. Logique	AAUG
EAN13	8424450228425

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	550,00 g
Poids brut	550,00 g
Largeur	277,00 mm
Hauteur	141,00 mm
Profondeur	37,00 mm
Poids du produit principal	550,00 g

Vous aimerez

- Grâce à sa conception compacte et à la position des connecteurs, il permet une installation facile

au point où se trouve le système d'alarme

- Réalise des mécanismes de communication avec le middleware pour la gestion des produits d'alarme disponibles sur le réseau à partir d'un point centralisé et informe le système Arantia TV de l'activation et de la désactivation de l'alarme
- En cas d'activation de l'alarme, le message d'alarme préalablement défini par le logiciel de gestion des alarmes intégré au système (Réf. 830506) sera affiché sur les dispositifs de l'utilisateur final. Lorsque l'alarme est désactivée, le message d'alarme est supprimé des écrans de l'utilisateur et retourne au menu principal du système
- Port Ethernet RJ45 10/100/1000
- Interface HDMI
- Triple USB 2.0 et 1 connexion OTG-USB
- Il intègre un câble accessoire pour connecter le produit au système d'alarme
- Logiciel de gestion des alarmes raccordées et intégration dans le backend d'Arantia TV
- Conception compacte
- Appareil conçu avec une faible consommation d'énergie (~5 W)

Caractéristiques techniques

Mémoires	DDR	2GB DDR3
	eMMC	16GB
Connecteurs	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 Base-T
	USB	1x 2.0 1x OTG
	HDMI	1
	Emplacement SD	Micro-SD (max 128GB)
General	Alimentation	5 V - 2 A
	Consommation	~5 W (Décodage HD)
	Dimensions (xyz)	9,8 x 2 x 9,8 cm
	Poids	122 g