



## Urządzenie do monitorowania alarmów Urządzenia do integracji ArantiaTV z systemami alarmowymi NO/NC

Urządzenie Alarm Monitor umożliwia fizyczną integrację systemu Arantia TV z systemami alarmowymi, które zapewniają stan alarmu poprzez styk beznapięciowy, otwarty lub zamknięty. Możliwe jest dołączenie urządzenia do każdego alarmu, który chcemy zintegrować z systemem.

Nr Kat.	830110
Nr log.	AAUG
EAN13	8424450228425

### Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

### Dane fizyczne

Waga netto	550,00 g
Waga brutto	550,00 g
Szerokość	277,00 mm
Wysokość	141,00 mm
Głębokość	37,00 mm
Główna waga produktu	550,00 g

### Cechy wyróżniające

- Kompaktowa konstrukcja i położenie złączy umożliwiają łatwą instalację w miejscu, w którym

znajduje się system alarmowy

- Wdrożenie mechanizmów komunikacji z middleware, które umożliwiają zarządzanie urządzeniami alarmowymi dostępnymi w sieci ze scentralizowanego punktu i powiadamiają system Arantia TV o aktywacji i dezaktywacji alarmu
- W przypadku aktywacji alarmu komunikat alarmowy zdefiniowany wcześniej przez oprogramowanie do zarządzania alarmami zintegrowane w systemie (nr ref. 830506) jest wyświetlany na urządzeniach użytkownika końcowego. Gdy alarm zostanie dezaktywowany, komunikat alarmowy jest usuwany i następuje powrót do głównego menu systemu
  - Port Ethernet RJ45 10/100/1000
  - Interfejs HDMI
  - Potrójne USB 2.0 i 1 połączenie OTG-USB
  - W zestawie kabel pomocniczy do podłączenia urządzenia do systemu alarmowego
  - Oprogramowanie do zarządzania alarmami oraz integracja z backendem Arantia TV
  - Kompaktowy design
  - Mały pobór prądu (~5 W)

## Specyfikacje techniczne

Pamięć	DDR	2GB DDR3
	eMMC	16GB
Złącza	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 Base-T
	USB	1x 2.0 1x OTG
	HDMI	1
	Gniazdo SD	Micro-SD (maks.128GB)
Ogólne	Napięcie zasilania	5 V - 2 A
	Pobór prądu	~5 W (dekodowanie HD)
	Wymiary (xyz)	9,8 x 2 x 9,8 cm
	Waga	122 g