



## Odgałęźnik F 2D 5...2400MHz 24dB

2-drożny odgałęźnik ze złączami F do sygnałów SMATV. Jego straty w odgałęzieniu (24dB) sprawiają, że nadaje się do montażu w kondygnacji 7 i 8.

Charakteryzuje się wysoką wydajnością elektryczną dzięki miniaturyzacji zastosowanej w komponentach elektronicznych. Obudowa typu Zamak zapewnia doskonałe ekranowanie.

Przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach, do montażu na ścianie, płycie rack lub na standardowy szynie DIN.

Opakowanie: pudełko kartonowe, 10 szt.

<b>Nr Kat.</b>	519325
<b>Nr log.</b>	AZS224FZ
<b>EAN13</b>	8424450267851

### Opakowanie

<b>Pudełko</b>	10 szt.
----------------	---------

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	61,00 g
<b>Waga brutto</b>	61,00 g
<b>Szerokość</b>	74,00 mm
<b>Wysokość</b>	54,00 mm
<b>Głębokość</b>	18,00 mm

### Cechy wyróżniające

- Elastyczność montażu: możliwość przykręcenia do ściany, na płycie rack z nakrętkami na ich złączach lub na standardowy szynie DIN (z adapterem nr kat. 519901)
- Wygodne przykręcanie kabla, dzięki 10° kątowi nachylenia złączy F od ściany instalacyjnej
- Optymalizacja przestrzeni w skrzynkach oraz szafkach instalacyjnych: ich wejścia i wyjścia zawsze znajdują się po tej samej stronie
- Lepsza organizacja instalacji: możliwe przeprowadzenie okablowania przez tylną część odgałęźnika
- Elementy serii F można łączyć ze sobą za pomocą śruby uziemiającej, co wymaga użycia kabla uziemiającego
- Poziom sygnał jest utrzymywany w gniazdkach, nawet przy długich kablach, dzięki lepszej odpowiedzi na płaskość
- Wyjątkowa niezawodność: zrobotyzowana produkcja przy użyciu mikrokomponentów najnowszej generacji
- 100% europejski projekt, jakość i produkcja

## Ogólna charakterystyka

---

- Niskie straty
- Wysokie ekranowanie (klasa A), wykonane z odlewu Zamak
- Złącza F z dłuższym gwintem, ułatwiające i zabezpieczające montaż na płycie rack
- Instalacja w pomieszczeniu
- Śruba uziemiająca w zestawie
- Przejście prądu stałego z wyjść do wejścia

## Specyfikacje techniczne : Ref. 519325

Zakres częstotliwości	MHz		5 ... 2400	
Liczba wyjść			2	
Kondygnacja			7 i 8	
Wejścia/Pasma		TERR		SAT
Straty przejścia	dB	1,5		2
Straty odgałęzienia	dB	24		23
Izolacja Odgał. ↔ Odgał.	dB	> 20		> 20
Złącza			"F" żeńskie	
Maks. napięcie	Vdc		24	
Maks. prąd	mA		350	
Przejście DC			Wej. ↔ Wyj.	