



## Dérivateur F 4D 5...1220MHz 24dB (DOCSIS 3.1)

Dérivateur de 4 directions avec connecteurs F, pour les signaux CATV.

Son comportement électrique est très efficace grâce à la miniaturisation appliquée aux composants électroniques qu'il intègre. De plus, son châssis offre un grand blindage puisqu'il est réalisé en Zamak.

Dérivateur pour installation en intérieur, montage mural, en rack ou rail DIN standard.  
Fourni en boîtes de 10 pièces.

Compatible avec DOCSIS 3.1.

<b>Réf.</b>	519446
<b>Réf. Logique</b>	AZ424FZ
<b>EAN13</b>	8424450303160

### Emballage

<b>Boîte</b>	10 pièces
--------------	-----------

### Données physiques

<b>Poids net</b>	85,00 g
<b>Poids brut</b>	95,00 g
<b>Largeur</b>	109,00 mm
<b>Hauteur</b>	54,00 mm
<b>Profondeur</b>	18,00 mm

### Vous aimerez

- Flexibilité de montage : il peut être installé vissé au mur, sur des plaques de rack avec des écrous sur ses connecteurs, ou sur rail DIN standard (avec adaptateur réf. 519901)
- Enfilage facile du câble, grâce à l'angle d'inclinaison de 10° des connecteurs F par rapport à la paroi d'installation
- Optimisation de l'espace dans les armoires et les coffrets : les connecteurs sont toujours positionnés du même côté
- Meilleure organisation de l'installation : permet de faire passer le câblage par l'arrière de l'installation
- La gamme peut être reliée entre elles, par l'intermédiaire de la vis de mise à la terre elle-même, ne nécessitant qu'un seul câble de mise à la terre
- Maintien des niveaux dans la prise, même avec de longs parcours de câbles, grâce à une meilleure planéité dans la réponse en dérivation
- Haute fiabilité : fabrication en ligne robotisée avec des microcomposants de pointe
- Conception, qualité et fabrication 100% européennes

## Principales caractéristiques

---

- Faibles pertes de passage
- Blindage élevé (classe A), en Zamak
- Connecteurs F avec une plus grande longueur de filetage, pour une installation facile et sûre sur une plaque de montage en rack
- Installation en intérieur
- Vis de mise à la terre incluse
- Passage de CC bidirectionnelle entre l'entrée et la sortie de passage

## Caractéristiques techniques : Ref. 519446

Bande passante	MHz	5 ... 1220
Nombre de sorties		4
Pertes de passage	dB	1,8
Pertes dérivation	dB	24,5
Réjection entre dérivation	dB	> 20
Connecteurs		"F" femelle