



Répartiteur F 8D 5...1220MHz 13dB (DOCSIS 3.1)

Répartiteur de 8 directions avec connecteurs F, pour les signaux CATV. Il présente de faibles pertes de transmission grâce à la miniaturisation appliquée aux composants électroniques, ce qui améliore son comportement électrique. En outre, son châssis offre un blindage élevé grâce à sa construction en Zamak.

Répartiteurs pour installation intérieure, montage mural, en rack ou sur rail DIN standard.

Compatible avec DOCSIS 3.1.

Réf.	519608
Réf. Logique	VT814FZ
EAN13	8424450288061

Autres caractéristiques

Modes de livraison Emballage collectif

Emballage

Boîte 10 pièces

Données physiques

Poids net 135,00 g

Poids brut 144,00 g

Largeur 176,00 mm

Hauteur 54,00 mm

Profondeur 18,00 mm

Poids du produit principal 130,00 g

Vous aimerez

- Flexibilité de montage : il peut être installé vissé au mur, sur des plaques de rack avec des écrous sur ses connecteurs, ou sur rail DIN standard (avec adaptateur réf. 519901)
- Enfilage facile du câble, grâce à l'angle d'inclinaison de 10° des connecteurs F par rapport à la paroi d'installation
- Optimisation de l'espace dans les armoires et les coffrets : les connecteurs sont toujours positionnés du même côté
- Meilleure organisation de l'installation : permet de faire passer le câblage par l'arrière de l'installation
- La gamme peut être reliée entre elles, au moyen de la vis de mise à la terre elle-même, ne nécessitant qu'un seul câble de mise à la terre
- Maintien des niveaux dans la prise, même avec de longs parcours de câbles, grâce à une meilleure planéité dans la réponse du passage des câbles
- Haute fiabilité : fabrication en ligne robotisée avec des microcomposants de dernière génération
- Conception, qualité et fabrication 100% européennes

Principales caractéristiques

- Faibles pertes de passage
- Blindage élevé (classe A), en Zamak
- Connecteurs F avec une plus grande longueur de filetage, pour une installation facile et sûre sur une plaque de montage en rack
- Montage en intérieur
- Vis de mise à la terre incluse
- Sans passage de courant DC

Caractéristiques techniques : Ref. 519608

Bande passante	MHz	5 ... 1220
Nombre de sorties		8
Pertes de passage	dB	13
Isolation entre sorties	dB	> 20
Connecteurs		"F" femelle