

Especificaciones técnicas : Ref. 596112

Pantalla									Táctil, Color TFT
Dimensiones de pantalla	in								8
Tensión de la batería	Vdc								7,2
Capacidad de la batería	mAh								9000
Autonomía	h								4
Temperatura de funcionamiento	°C								-5 ... 45
Voltaje de entrada de la fuente	Vac								100 ... 240
Frecuencia de red									50 Hz / 60 Hz
Voltaje de salida de la fuente	Vdc								12
Corriente máx. de salida de la fuente	A								4
Conectores RF									"F" hembra
Conectores ópticos									FC/APC
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/100BASE-T)									1
Puerto USB									USB 2.0
Puerto de visualización									HDMI®
Puerto salida de audio									jack
Antena GPS									No
CAM									Si
Capacidad de almacenamiento	GB								32
Margen de frecuencia	MHz								5 ... 3300
Resolución de medidas	kHz								1
Ethernet									Si
Span									100 KHz ... 3,3 GHz (cualquier valor)
Escala (dB/div)									10 / 5
Nivel de referencia									Automático / Manual
RBW									500 Hz / 1 KHz / 3 KHz / 5 KHz / 10 KHz / 30 KHz / 50 KHz / 100 KHz / 300 KHz / 500 KHz / 1 MHz / 3 MHz / 5 MHz
Número de marcas									6
Función delta									Si
Disparo por eventos									Si
Waterfall									Si
Trazas									Máxima / Mínima
Estándares			DVB-T	DVB-T2	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	DVB-S2X	FM
Modulaciones			16QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / COFDM / QPSK	16QAM / 256QAM / 32QAM / 4QAM / 64QAM	QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / QPSK	16APSK / 32APSK / 8APSK / QPSK	--
Formato canal digital (ITU-T J.83)			--	--	Anexo A / Anexo B / Anexo C	--	--	--	--
Nivel de señal									
C/N	dBµV	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128	20 ... 128
C/N	dB	< 52	< 52	< 52	< 30	< 30	< 30	< 30	< 52
MER	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 20	< 20	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--	--
Post-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-9	--	--	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--	--
CBER		1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	--	--
VBER		1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--
LDPCBER		--	1.0E-2 – 1.0E-6	--	--	1.0E-2 – 1.0E-6	1.0E-2 – 1.0E-6	1.0E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	1.0E-2 – 1.0E-8	1.0E-2 – 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--	< 10	< 10	< 10	--
Ecos		Si	Si	--	--	--	--	--	--
Constelación		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	--
MER por portadora		Si	Si	--	--	--	--	--	--
Múltiple PLP		--	Si	--	--	--	--	--	--
Multi TS		--	--	--	--	Si	Si	Si	--
PLS scrambling		--	--	--	--	--	--	Si	--
RDS		--	--	--	--	--	--	--	Si
Paquetes erróneos									Si
TILT									Si
Atenuación de señal									Si
Tipo de FO									FO selectiva
Analizador IPTV									Si
Voltímetro									No
Test de velocidad IP									Si
Visualización Full HD (MPEG2/MPEG4)									Si
Visualización 4K									Si
Info MPEG									Si
Tensión de alimentación preamplificadores	Vdc								5 ... 24
Corriente máx. preamplificadores	mA								< 900
Tensión de alimentación LNB	Vdc								5 ... 24
Corriente máx a LNB	mA								< 900
Tono LNB (22KHz)									Si
Comandos DiSEqC									Si
Estándar dCSS									EN50494 / EN50607