

## Especificaciones técnicas : Ref. 5433

Margen de frecuencia	MHz	5 ... 2400	
Número de salidas		8	
Entradas/Bandas		TERR	SAT
Pérdidas de paso S1	dB	14	14
Pérdidas de paso S2	dB	14	14
Pérdidas de paso S3	dB	16	16
Pérdidas de paso S4	dB	16	16
Pérdidas de paso S5	dB	14	13
Pérdidas de paso S6	dB	14	13
Pérdidas de paso S7	dB	15	14
Pérdidas de paso S8	dB	15	14
Rechazo entre salidas	dB	> 28	> 28
Conectores		Tipo "EasyF"	
Voltaje máx.	V	40	
Corriente máx.	mA	300	
Paso DC		Sal.0Entr.	