

ANTENA V ZENIT PARA UHF (C21-48)

LA ANTENA COMPACTA DEL 2º DIVIDENDO DIGITAL



REF.	ART. NR.	DESCRIPCIÓN	EAN 13
149221	FSAZENIT700	V ZENIT UHF (C21-48) G13dBi INDIV.	8424450184219
149222	FSAZENIT700-10	V ZENIT UHF (C21-48) G13dBi COLEC.	8424450184233



Esta antena VZenit, para recepción de UHF, incorpora filtrado con un **rechazo elevado en las bandas superiores al canal 48**, sin perjudicar la planicidad de la respuesta en frecuencia en la banda de paso (canales 21-48). Esto la hace adecuada para el **2º Dividendo Digital (LTE700)**. Con una estructura de tipo "V", se compone de dos Yagis superpuestas verticalmente y en fase, lo que permite conseguir una antena **compacta** gracias a su buena relación entre ganancia y longitud. Desde el punto de vista mecánico, destaca por su **robustez** y un comportamiento excepcional ante vibraciones y condiciones climáticas adversas.

- Fabricada en aluminio de alta calidad para garantizar su durabilidad.
- Sistema de ensamblado rápido y seguro de los reflectores.
- Reflector de 10 elementos.
- Balun integrado en la caja de conexiones que evita el ruido impulsivo.
- Dos tipos de embalaje: caja individual y caja colectiva para optimizar el almacenamiento.



REF.	ART. NR.	mm	Units/Packing
149221	FSAZENIT700	890	Box - 1/6
149222	FSAZENIT700-10		Box - 10



		V Zenit
Canales		21 - 48
Banda de trabajo	MHz	470 ... 698
Ganancia	dBi	13
Relación delante/atrás	dB	> 23
Carga al viento	N	93 (@ 130 Km/h) 128 (@ 150 Km/h)

