



## MicroKom Hausanschlussverstärker (1 GHz - Verstärkung: 20 dB/25 dB) Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal: 5-85 MHz

Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal für kleinere bis mittelgroße multimediafähige CATV/BK-Netze. Einstellungen mittels steckbarer Jumper.

Die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 20 dB/25 dB; der Rückkanal kann passiv oder aktiv (20 dB) sein.

Der Frequenzbereich bis 1220MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS 3.1-Netzwerken.

|         |                |
|---------|----------------|
| Ref.Nr. | 534232         |
| Art.Nr. | KVE2025RK85    |
| EAN13   | 84244450269763 |

### Verpackung

|        |        |
|--------|--------|
| Karton | 1 Stk. |
|--------|--------|

### Physische Daten

|               |          |
|---------------|----------|
| Nettogewicht  | 492,00 g |
| Bruttogewicht | 568,00 g |

## Highlights

---

- Schaltbare Verstärkung sowohl auf dem Vorwärts- als auch auf dem Rückkanal
- Dämpfungs- und Entzerrungseinstellungen sowohl am Vorwärts- als auch am Rückkanal
- Integriertes Hochleistungs-Schaltnetzteil mit niedrigem Stromverbrauch

## Merkmale

---

- Hohe Ausgangsleistung
- Testeingang und -ausgang (-20 dB)
- Gussgehäuse mit sehr guten Schirmungseigenschaften

## Anwendungsbeispiel

---



