



Multrix QUAD-taugliche Multischalter mit Netzteil; 5 Eingänge und 8 Ausgänge

Die bewährte Serie für lange Strecken QUAD-tauglicher Multischalter mit 5 Eingängen (1x Terrestrik und 4 Polaritäten eines Satelliten), 8 TN-Ausgängen und mit integriertem Netzteil (Einzelmultischalter).

Ref.Nr.	745903
Art.Nr.	MS58NG
EAN13	8424450167298

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	880,00 g
Bruttogewicht	1.099,00 g
Breite	206,00 mm
Höhe	130,00 mm
Tiefe	59,00 mm
Hauptproduktgewicht	758,00 g

Highlights

- LNB Speisung durch das integrierte Netzteil
- Kompatibel zu Quad LNB

Merkmale

- Kompatibel mit anderen Multischalterfamilien von Televes
- Wand- oder Hutschienenmontage
- Kurzschlussfest

Technische Spezifikationen

Technische daten		
Ausgänge 47-2300 MHz	MHz	8
Dämpfung SAT typ.	dB	-6...0
Dämpfung terr. Ausg. 1-4	dB	0
Dämpfung terr. Ausg. 5-8	dB	-2
Dämpfung terr. Ausg. 9-12	dB	-
Dämpfung terr. Ausg. 13-16	dB	-
Max. Eingangsspegel SAT	dB μ V	95
Max. Eingangsspegel terr.	dB μ V	95
Stromaufnahme pro Receiver	mA	40
Schaltspannung		VL 14 V VH 14V 22KHz HL 18V HH 18V 22KHz
Entkopplung Ausgang/Ausgang	dB	> 30
Umgebungstemperatur	°C	-20 ... +50
Integr. Schaltnetzteil	V	180-264