## **Televes**



### Montageschränke für Breitbandtechnik Mit einem Verstärker und einem Abzweiger für 4-8 Teilnehmer

Komplett vormontiereter Montageschrank mit den Abmessungen 300x400x200mm zum Einsatz in Kabelnetzen. Zum Schutz vor nicht gedachten Verwendung und Vandalismus ist der Schrank abschließbar. Bestückt mit

- KVE3035RK65 (Ref. 534412):
   Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal: 5-65 MHz (28dB).Der Frequenzbereich bis 1220MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS 3.1-Netzwerken.
- AZ819F (Ref. X4030): 8-fach Abzweiger, Frequenzbereich 5 ... 1220MHz (DOCSIS 3.1 kompatibel)

Ref.Nr.	X5320
Art.Nr.	MSR48AZ
EAN13	4031136047276

#### Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	1 Stk.

#### Physische Daten

Nettogewicht	6.800,00 g
Bruttogewicht	7.260,00 g
Breite	400,00 mm
Höhe	300,00 mm

# **Televes**

**Tiefe** 200,00 mm

Hauptproduktgewic 6.800,00 g

ht

#### Highlights

- Sehr kurze Montagezeit
- Inklusive Schloss und Schlüssel
- Galvanisches Trennglied
- Doppelsteckdose