



## Montageschränke für Breitbandtechnik Mit einem Verstärker und einem Verteiler für 4-8 Teilnehmer

Komplett vormontierter Montageschrank mit den Abmessungen 300x400x200mm zum Einsatz in Kabelnetzen. Zum Schutz vor nicht gedachten Verwendung und Vandalismus ist der Schrank abschließbar. Bestückt mit

- KVE3035RK65 (Ref. 534412): Hausanschlussverstärker mit aktivem oder passivem Rückkanal: 5-65 MHz (28dB). Der Frequenzbereich bis 1220MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS 3.1-Netzwerken.
- KVT811MT (Ref. X4314): 8-fach Verteiler, Frequenzbereich 5 ... 1220MHz (DOCSIS 3.1 kompatibel)

<b>Ref.Nr.</b>	X5321
<b>Art.Nr.</b>	MSR48VT
<b>EAN13</b>	4031136047306

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
<b>Karton</b>	1 Stk.

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	6.790,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	7.260,00 g
<b>Breite</b>	400,00 mm
<b>Höhe</b>	300,00 mm

<b>Tiefe</b>	200,00 mm
--------------	-----------

<b>Hauptproduktgewicht</b>	6.790,00 g
----------------------------	------------

## Highlights

---

- Sehr kurze Montagezeit
- Inklusive Schloss und Schlüssel
- Galvanisches Trennglied
- Doppelsteckdose