



Montageschränke für Breitbandtechnik Mit einem Verstärker und drei Abzweiger für 17-24 Teilnehmer

Komplett vormontierter Montageschrank mit den Abmessungen 400x400x200mm zum Einsatz in Kabelnetzen. Zum Schutz vor nicht gedachten Verwendung und Vandalismus ist der Schrank abschließbar. Bestückt mit

- HVG40111-65 (Ref. X2227): BK-Verstärker mit aktivem Rückkanal: 5-65 MHz (30dB), die Verstärkung im Vorwärtsbereich beträgt 30/40 dB. Der Frequenzbereich bis 1006MHz erlaubt auch einen Einsatz in DOCSIS-Netzwerken.
- 3 x AZ819F(ef. X4030): 8-fach Abzweiger, Frequenzbereich 5 ... 1220MHz (DOCSIS 3.1 kompatibel)

Ref.Nr.	X5318
Art.Nr.	MSR1724AZ
EAN13	4031136047290

Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	1 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	9.800,00 g
Bruttogewicht	10.280,00 g
Breite	600,00 mm

Höhe	400,00 mm
-------------	-----------

Tiefe	200,00 mm
--------------	-----------

Hauptproduktgewicht	9.800,00 g
----------------------------	------------

Highlights

- Sehr kurze Montagezeit
- Inklusive Schloss und Schlüssel
- Galvanisches Trennglied
- Doppelsteckdose