

Caractéristiques techniques : Ref. 544602

Bande passante	MHz	5 ... 2400	
Nombre de sorties		4	
Niveaux		4 et 5	
Entrées/Bandes		TERR	SAT
Pertes de passage	dB	0,8	1 ... 1,8
Pertes dérivation	dB	21	21
Réjection entre dérivation	dB	> 28	> 22
Connecteurs		Type "EasyF"	
Tension max.	V	40	
Courant max.	mA	300	
Passage CC		Sort. □ Entr.	