

## Caratteristiche tecniche : Ref. 544602

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		4	
Piani		4 e 5	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Perdite di passaggio	dB	0,8	1 ... 1,8
Perdita di derivata	dB	21	21
Isolamento tra le derivazione	dB	> 28	> 22
Connettori		Tipo "EasyF"	
Tensione massima	V	40	
Corrente massima	mA	300	
Passaggio DC		Usc. Ing.	