

Technische Spezifikationen : Ref. 5489

Frequenzbereich	MHz	5 ... 2400	
Ausgänge-Anzahl		8	
Eingänge/Frequenzbande		TERR	SAT
##	dB	14	14
Durchgangsdämpfung W2	dB	14	14
Durchgangsdämpfung W3	dB	16	16
Durchgangsdämpfung W4	dB	16	16
Durchgangsdämpfung W5	dB	14	14
Durchgangsdämpfung W6	dB	14	14
Durchgangsdämpfung W7	dB	15	14
Durchgangsdämpfung W8	dB	15	14
Entkopplung	dB	> 28	> 28
Steckern		"EasyF"-Anschluss	
Spannung Max.	V	40	
Max. Stromaufnahme	mA	300	
DC Durchlass		Aus. Ein.	