

## Caractéristiques techniques : Ref. 5492

Bande passante	MHz	5 ... 2400	
Nombre de sorties		6	
Niveaux		1	
Entrées/Bandes		TERR	SAT
Pertes de passage	dB	5	5
Pertes dérivation	dB	16	16
Réjection entre dérivation	dB	> 30	> 30
Connecteurs		Type "EasyF"	
Tension max.	V	40	
Courant max.	mA	300	
Passage CC		Sort. □ Entr.	