

Technische Spezifikationen : Ref. 5610

Frequenzbereich	MHz	5 ... 2400	
Ausgänge-Anzahl		8	
Stockwerk		1	
Eingänge/Frequenzbande		TERR	SAT
Durchgangsdämpfung	dB	5	5
Teilnehmerdämpfung	dB	16	16
Entkopplung Abzweigausgänge	dB	> 30	> 30
Steckern		"EasyF"-Anschluss	
Spannung Max.	V	40	
Max. Stromaufnahme	mA	300	
DC Durchlass		Aus. Ein.	