

Caratteristiche tecniche : Ref. 5610

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		8	
Piani		1	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Perdite di passaggio	dB	5	5
Perdita di derivata	dB	16	16
Isolamento tra le derivazione	dB	> 30	> 30
Connettori		Tipo "EasyF"	
Tensione massima	V	40	
Corrente massima	mA	300	
Passaggio DC		Usc. Ing.	