

Specyfikacje techniczne : Ref. 5610

Zakres częstotliwości	MHz		5 ... 2400	
Liczba wyjść			8	
Kondygnacja			1	
Wejścia/Pasma		TERR		SAT
Straty przejścia	dB	5		5
Straty odgałęzienia	dB	16		16
Izolacja Odgał. □Odgał.	dB	> 30		> 30
Złącza			Typu "EasyF"	
Maks. napięcie	V		40	
Maks. prąd	mA		300	
Przejście DC			Wyj. □Wej.	