

Caractéristiques techniques : Ref. 5611

Bande passante	MHz	5 ... 2400	
Nombre de sorties		8	
Niveaux		2	
Entrées/Bandes		TERR	SAT
Pertes de passage	dB	3	3,5
Pertes dérivation	dB	22	22
Réjection entre dérivation	dB	> 40	> 40
Connecteurs		Type "EasyF"	
Tension max.	V	40	
Courant max.	mA	300	
Passage CC		Sort. □ Entr.	