

Specyfikacje techniczne : Ref. 5611

Zakres częstotliwości	MHz		5 ... 2400
Liczba wyjść			8
Kondygnacja			2
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	3	3,5
Straty odgałęzienia	dB	22	22
Izolacja Odgał. □Odgał.	dB	> 40	> 40
Złącza			Typu "EasyF"
Maks. napięcie	V		40
Maks. prąd	mA		300
Przejście DC			Wyj. □Wej.